

3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

L1,L2,L3

STÁVAJÍCÍ
VÝZBROJ
ROZVADĚČE

STÁVAJÍCÍ
VÝZBROJ
ROZVADĚČE

N

PE

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ
Pi (kW)

F11
OEZ MINIA
OLJ-10B-1N-030
10A, In=0,03A

F12
OEZ MINIA
OLJ-10B-1N-030
10A, In=0,03A

F13
OEZ MINIA
LFN-16B-1N-030
16A, In=0,03A

FA4
OEZ MINIA
LTN 10B/1
10kA

Proudový chránič s ochranou - 10A/30mA

Proudový chránič s ochranou - 10A/30mA

Proudový chránič s ochranou - 16A/30mA

1
WL 01

CYKY-J
3x1,5

0,11 kW

Osvětlení 2,1NP
m.č. 2,01, 2,03, 2,04,
2,05, 2,06, 2,07

2
WL 02

CYKY-J
3x1,5

0,20 kW

Osvětlení 2,1NP
m.č. 2,08, 2,09, 2,10,

3
WL 03

CYKY-J
3x1,5

do 3,50 kW

Zásuvky 230V/16A,
m.č. 2,06, 2,10

4
WL 04

CYKY-J
3x1,5

0,10 kW

Elektronické splachování
pisoiřů

QALT servis
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01
Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

Název :

ROZVADĚČ R2 – DOPLNĚNÍ

Listů :

2

List č. :

2

Zak. číslo :

R-2020/03

Číslo výkresu :

7